
IP44. DE outside lighting®

como

Gebrauchsanweisung

- 1. Netzanschluss auf Spannungsfreiheit prüfen.
- Gewindestifte am Leuchtengehäuse lösen und Wandkonsole abnehmen.
- 3. Netzkabel durch die Kabeleinführung der Wandkonsole führen. Durchbruch in der Kabeleinführung so vornehmen, dass Dichtigkeit gewährleistet ist.
- 4. Wandkonsole befestigen. Auf Position "oben" achten!
 Dichtungsunterlegscheiben mit der gummierten Fläche
 zur Wandkonsole zeigend benutzen! Bei nicht genutzten
 Befestigungslöchern für Dichtigkeit sorgen.
- 5. Silikonschläuche über Netzleitung schieben.
- 6. Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen.
- 7. Leuchtengehäuse wieder auf die Wandkonsole setzen. Auf Position "oben" achten. Leuchtengehäuse mit seitlichen Gewindestiften fixieren.



Lichttechnik:

IvyLight-technology 230V Power LED / 3000K 15 W/1220 Im



Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz

Schutzart

Schutzklasse 1

Schutzkla

File Für Mont

Für Montage auf normal entflammbaren Materialien

Konformitätszeichen

Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Dichtungen prüfen und ggf. reinigen oder ersetzen.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten

verwendet werden.

Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Siehe Serviceunterlagen:

Pflege von eloxiertem Aluminium bzw. beschichteten Oberflächen.

Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.

Die Gebrauchsanweisung bitte mit den Serviceunterlagen aufbewahren!

welcome@IP44.de . www.IP44.de 2.01 07/16