

## IP44.de connect

### Gebrauchsanweisung

1. Netzanschluss auf Spannungsfreiheit prüfen.
2. Die Verbindungen mit den gewählten Anschlüssen verlegen (Y-Verteilerbox, H-Verteilerbox oder Stecker/Buchse).
3. Alle Verbindungen (Y-Verteilerbox, H-Verteilerbox oder Stecker/Buchse) dürfen nur horizontal und nicht vertikal verlegt werden.
4. Jegliche Anschlüsse dürfen nur **oberirdisch** und nicht im Erdreich verlegt werden.
5. Die TWISTLOCK-Verriegelungen verrasten beim Zusammenstecken durch festen Druck hör- und spürbar (Pfeil auf »Schloss zu«) – siehe Abbildung.
6. Durch einfaches Drehen lassen sich die TWISTLOCK-Verriegelungen sofort wieder lösen (Pfeil auf »Schloss auf«) – siehe Abbildung.
7. Die Leuchten gemäß Gebrauchsanweisung der einzusetzenden Leuchten spot, piek oder vic anschließen.
8. Eventuell nicht angeschlossene Buchsen mit der Verschlusskappe Buchse verschließen, da sonst keine Dichtigkeit nach Schutzart IP68 gewährleistet ist.
9. Die Netz-Anschlussverbindung mit der Schutzkontaktsteckdose verbinden.
10. Schutzkontaktsteckdosen müssen der erforderlichen Schutzart entsprechen.
11. Die Netz-Anschlussverbindung darf keinesfalls vergossen werden.

#### Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von IP44.de connect durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Komponenten entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an den Komponenten erlischt die Gewährleistung.

