

Größe in mm  
size in mm



## DE . Gebrauchsanweisung

**Anwendung:** Wand-, Decken- und Bodenleuchte für den Außenbereich

**Material:**

Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet + Sicherheitsglas klar  
Konsole: Edelstahl pulverbeschichtet

**Technische Daten**

230V Power LED

Lichtfarbe: 2700 Kelvin

Systemleistung: 8 Watt/559 Lumen

Reflektor: Flood

CRI 80

Betriebsspannung: 230V/50Hz

Installation: 2x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3x 1,5 mm<sup>2</sup>

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **G**

Gewicht: 0,96 kg

**Sicherheit:** Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat. Für Installation und Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu berücksichtigen. Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei nachträglichen Änderungen am Produkt erlischt die Gewährleistung.

**Dimmung:** Die Leuchte kann mit einem von IP44.DE freigegebenen Phasenabschnittdimmer betrieben werden. Die Liste mit den freigegebenen Dimmern können Sie bei IP44.DE anfragen.

## EN . instructions for use

**application:** wall, ceiling and ground luminaire for outside use

**material:**

head: aluminium die-casting powder-coated + safety glass clear  
bracket: stainless steel powder-coated

**technical information**

230V Power LED

colour temperature: 2700 Kelvin

system performance: 8 watt/559 lumen

reflector: flood

CRI 80

operating voltage: 230V/50Hz

installation: 2x cable entry point; connection terminal 3x 1,5 mm<sup>2</sup>

This product contains a light source of energy efficiency class **G**

weight: 0,96 kg

**safety:** We point out that the electric connection of light fixtures has to be done by a certified installer. The national safety regulations must be observed for the installation and operation of the luminaires. We assume no accountability for damages which are a result of non-appropriate mounting or application of the luminaire. Modifications on the product will result in loss of warranty.

**dimming:** The luminaire can be dimmed with a trailing edge dimmer approved by IP44.DE. You can request the list of approved dimmers from IP44.DE.

**Montageanleitung**

1. Netzkabel durch PG-Verschraubung der Konsole führen. PG-Verschraubung so festziehen, dass Dichtigkeit gewährleistet ist.
2. Wand-/Deckenmontage: Wand- bzw. Deckenkonsole befestigen. Auf Position „TOP“ achten. Dichtungsunterlegscheiben mit der gummierten Fläche zur Wand-/Deckenkonsole zeigend benutzen! Nicht genutzte Befestigungslöcher abdichten.  
Bodenmontage: Konsole mit beiliegendem Befestigungsmaterial auf ein ebenes Fundament schrauben, hier ggfs. für Drainage sorgen. Auf sicheren Stand und Bündigkeit mit OKFF (Oberkante fertiger Fußboden) achten (Bild 1).
3. Im Falle einer Durchgangsverdrahtung Blindstopfen durch mitgelieferte PG-Verschraubung ersetzen.
4. Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen.
5. Leuchtengehäuse auf Konsole setzen, andrücken und Zylinderkopfschrauben gleichmäßig und fest anziehen.


**Kabelquetschung vermeiden!**

**Hinweis zur Deckenmontage:** Stellen Sie sicher, dass über die Decke keine Feuchtigkeit in die Leuchte eindringen kann!

**Bohrschablone:** Sie finden die Bohrschablone zum Download unter [www.IP44.de](http://www.IP44.de).

**Pflege:** Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden. Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter [www.IP44.de](http://www.IP44.de).

**Wartung LED-Lampen:** Dieses Produkt enthält eingebaute LED-Lampen. Diese können im Falle eines Ausfalls durch IP44.DE ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Fachhändler.



**Entsorgung:** Produkt nur an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen entsorgen. Nicht im Hausmüll entsorgen!

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf.

IP44.DE behält sich spätere technische Änderungen vor.

**installation instructions**

1. Push mains cable through PG fitting of the bracket. Screw the PG fitting to ensure tight seal.
2. Wall-/ceiling mounting: Attach wall or ceiling bracket. Pay attention of position "TOP". Use sealing washers with rubberised surface facing the wall-/ceiling bracket. Seal any unused mounting holes.  
Ground mounting: Bracket has to be screwed on an even foundation with the included fixing material; where necessary prepare a drainage system. Ensure a secure position and flushness with FFL (finished floor level) (picture 1).
3. In case of through wiring, blanking plug has to be removed and replaced by the included PG fitting.
4. Establish protective conductor connection and make electrical connection.
5. Position light housing onto bracket, press on bracket and tighten cylinder head screws evenly and flush.


**Avoid pinched cables!**

**note for ceiling mounting:** Make sure that moisture can't ingress into the luminaire through the ceiling!

**drilling jig:** You can download the drilling jig at [www.IP44.de](http://www.IP44.de).

**caring:** Regularly clean luminaire from dirt and deposits. Do not use a high pressure cleaner for cleaning. Please note care instructions at [www.IP44.de](http://www.IP44.de).

**maintenance LED-lamps:** This product contains built-in LED lamps. These can be replaced by IP44.DE in case of a failure. In this case, please get in touch with your retailer.



**disposal:** Product may only be disposed of at approved collection and return points. Do not dispose of in household waste.

Keep these instructions for use in a safe place.

IP44.DE reserves the right to make subsequent technical changes.