

piek connect


Gebrauchsanweisung

Für unbefestigte Beet- und Grünflächen

1. Erdspeiß ins Erdreich stecken.
2. Die elektrische Verbindung **oberirdisch** zwischen connect Stecker und connect Buchse vornehmen.
3. Die TWISTLOCK-Verriegelungen rasten beim Zusammenstecken durch festen Druck hör- und spürbar ein (»Pfeil« auf »Schloss zu«) – siehe Abbildung.
4. Durch einfaches Drehen lassen sich die TWISTLOCK-Verriegelungen sofort wieder lösen (»Pfeil« auf »Schloss auf«) – siehe Abbildung.
5. Netzkabel optional im Erdspeiß fixieren.
6. Der connect Stecker signalisiert die Ortsveränderlichkeit der Leuchte. Eine Festmontage und/oder ein Anschluss mit Erdmuffe ist nur in Verbindung mit dem Erd-Anschluss-Kit zulässig.
7. Berücksichtigen Sie zur weiteren Montage die Gebrauchsanweisung zu IP44.de connect.

Lichttechnik:

IvyLight-technology
230V Power LED / 3000K
Systemleistung: 4 W/320 lm



Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz
Zuleitung H05RN-F 3G0,75


- | | |
|--|---|
| | Schutzart |
| | Schutzklasse 1 |
| | Für Montage auf normal entflammaren Materialien |
| | Konformitätszeichen |

Wartung:

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Dimmung:

Die Leuchte kann mit einem von IP44.de freigegebenen Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer betrieben werden. Die Liste mit den freigegebenen Dimmern können Sie bei IP44.de anfragen.



Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden.

Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Siehe Serviceunterlagen:

Kopf: Pflege von eloxiertem Aluminium.

Spieß: Pflege von Edelstahl rostfrei.

Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.

Montagehinweis:

Die Leuchte darf nicht mit stark sauren oder alkalischen Böden, oder anderen aggressiven Substanzen, Chemikalien, Düngemitteln oder Rindenmulch in Kontakt kommen.

Die Gebrauchsanweisung bitte mit den Serviceunterlagen aufbewahren!