piek connect

Gebrauchsanweisung

1. Netzanschluss auf Spannungsfreiheit prüfen.
2. Erdspieß in das Erdreich stecken.
3. Die elektrische Verbindung **oberirdisch** zwischen connect Stecker und connect Buchse vornehmen.
4. Die TWISTLOCK-Verriegelungen verrasten beim Zusammenstecken durch festen Druck hör- und spürbar (›Pfeil‹ auf ›Schloss zu‹) – siehe Abbildung.
5. Durch einfaches Drehen lassen sich die TWISTLOCK-Verriegelungen sofort wieder lösen (›Pfeil‹ auf ›Schloss auf‹) – siehe Abbildung.
6. Netzkabel optional im Erdspieß fixieren.
7. Der connect Stecker signalisiert die Ortsveränderbarkeit der Leuchte. Eine Festmontage und/oder ein Anschluss mit Erdmuffe ist nicht zulässig.



Lichttechnik:

IvyLight-technology
230V Power LED / 3000K
4 W/360 lm
A EEK

Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz

IP65 Schutzart
Schutzklasse 1
Für Montage auf normal entflammbaren Materialien
Konformitätszeichen

Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern.

Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden.

Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Siehe Serviceunterlagen:
Kopf: Pflege von eloxiertem Aluminium.
Spieß: Pflege von Edelstahl rostfrei.

Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.

Die Gebrauchsanweisung bitte mit den Serviceunterlagen aufbewahren!