
IP44. DE outside lighting e

como poller

Gebrauchsanweisung

- 1. Netzanschluss auf Spannungsfreiheit prüfen.
- 2. Bodenplatte vom Leuchtenrohr abnehmen.
- 3. Netzkabel durch die Kabelverschraubung der Bodenplatte führen.
- 4. Die Bodenplatte mit beiliegendem Befestigungsmaterial auf ein Fundament schrauben, hier ggf. für Drainage sorgen. Auf sicheren Stand und Bündigkeit mit OKFF (Oberkante des fertigen Fußbodens) achten.
- 5. Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen.
- 6. Das Leuchtenrohr auf die Bodenplatte schieben und mit Senkschraube fest verschrauben.



Lichttechnik:

lvyLight-technology 230V Power LED / 3000K 7,5 W/610 lm



Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz

Schutzart

Schutzklasse 1

Für Montage auf normal entflammbaren Materialien

Konformitätszeichen

Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Dichtungen prüfen und ggf. reinigen oder ersetzen.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern.

Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden.

Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de. Siehe Serviceunterlagen:

Pflege von eloxiertem Aluminium bzw. beschichteten Oberflächen.

Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.

HInweis: Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen! Wir empfehlen daher im Montagebereich für eine ausreichende Drainage zu sorgen und das Fundament mit einem Isolieranstrich zu behandeln.

Die Gebrauchsanweisung bitte mit den Serviceunterlagen aufbewahren!

1.00 07/16 welcome@IP44.de . www.IP44.de